



INSTRUKCJA OBSŁUGI REDRAGON M916-PRO-4K K1NG

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon M916W-PRO-4K K1NG to wyjątkowy model stworzony dla graczy i profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej precyzji oraz błyskawicznej reakcji. Dzięki technologii 4K myszka zapewnia doskonałe śledzenie ruchów, płynność działania i

minimalne zużycie energii. Zakres DPI od 100 do imponujących 26 000 pozwala na pełne dopasowanie ustawień do własnych potrzeb, a elegancka biała obudowa waży jedynie 49 g, co czyni ją jedną z najlżejszych w swojej klasie.

Zawartość zestawu:

- ✓ Mysz Redragon M916AK K1NG PRO
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Sensor PixArt PAW3395
- Wymiary myszki: 120,8 × 64,3 × 37,9 mm
- Waga: 49 g
- Zasilanie: wbudowany akumulator Litowy 400 mAh
- Tryby połączenia: przewodowy / bezprzewodowy 2.4 GHz / Bluetooth
- Technologia transmisji 4000 Hz
- Rozdzielczość: 500/1000/2000/4000/8000 DPI
- Ilość przycisków: 5
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
- Oprogramowanie: dostępne na stronie producenta (dla systemu Windows)

Maksymalna moc radiowa

Częstotliwość: 2405 MHz–2475 MHz dla myszy / modułu USB (dongle)

Liczba kanałów: 16

Lista kanałów (jednostka: MHz): 2405, 2463, 2441, 2426, 2408, 2466, 2445, 2422, 2414, 2471, 2459, 2433, 2419, 2475, 2453, 2447

Typ modulacji: GFSK

Częstotliwość 2: 2402 MHz–2480 MHz dla myszy / modułu USB (dongle)

Odstęp między kanałami: 1 MHz dla Bluetooth

Typ modulacji: GFSK (Bluetooth)

Rodzaj anteny: Antena PCB o maksymalnym zysku -0,61 dBi dla części myszy oraz 1,66 dBi dla części z modułem USB.

EIRP: **2.63dBm** < 13.01dBm

Spełnia wymogi EN 50663:2017 oraz EN 62479:2010.

Podłączenie i używanie myszki

Przyciski

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny – funkcja domyślna: klawisz **Do przodu**.
5. Przycisk boczny – funkcja domyślna: klawisz **Wstecz**.
6. Przycisk DPI (zmiana czułości myszy).
7. Przycisk parowania BT.
8. Przycisk zasilania: **BT/OFF/2.4G**.

Podłączanie przewodowe

1. Podłącz myszkę za pomocą dołączonego kabla do komputera.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz w trybie przewodowym.
3. Po zakończeniu konfiguracji mysz będzie gotowa do użycia.

Parowanie bezprzewodowe 2.4G

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji **2.4G**.
2. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, że odbiornik USB można przechowywać na spodzie myszy.
3. Naciśnij dowolny przycisk na myszy – komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.

Parowanie bezprzewodowe BT

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji **BT**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **przycisk parowania myszy** znajdujący się na spodzie myszy.
3. Włącz funkcję Bluetooth w komputerze lub tablecie, wyszukaj dostępne urządzenia i wybierz **BT5.1 Mouse** w celu połączenia.

Regulacja i wskazanie DPI

Za kółkiem przewijania dostępny jest wskaźnik DPI informujący kolorem podświetlenia o obecnym ustawieniu:

- Czerwony - 500 DPI
- Niebieski - 1000 DPI
- Zielony - 2000 DPI
- Fioletowy - 4000 DPI
- Żółty - 8000 DPI

Istnieje możliwość zwiększenia DPI do 26000 przez oprogramowanie.

Instrukcja obsługi oprogramowani

Użytkownik może dostosować poniższe ustawienia za pomocą oprogramowania po jego pobraniu i zainstalowaniu:

1. Dostosuj DPI myszy
2. Dostosuj częstotliwość odpytywania myszy
3. **Makra:** Nagraj do 59 akcji i wyzwól je za pomocą jednego przycisku.
4. **Funkcja ciągłego naciskania klawisza:** Ustaw liczbę kliknięć i opóźnienie czasowe.
5. Dostosuj funkcje przycisków.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

- Mysz przechodzi w tryb uśpienia po **1 minucie** bezczynności.
- Aby ją wybudzić, wystarczy poruszyć myszą lub nacisnąć dowolny przycisk.

Ładowanie baterii

1. **Gdy bateria jest bliska wyczerpania, podświetlenie kółka przewijania zacznie migać na czerwono** – oznacza to konieczność ładowania myszy.
2. Podłącz mysz do komputera za pomocą kabla USB-C do USB-A.
 - Podczas ładowania **kółko przewijania świeci i miga:**

- Najpierw na **czerwono**.
 - Następnie na **żółto** (w zakresie 30%-90% naładowania).
 - Po pełnym naładowaniu świeci się **stałe na czerwono**.
3. Czas ładowania wynosi około 4 godzin.
4. **WAŻNE:** Na czas dłuższego przechowywania przesunąć przełącznik zasilania myszy w pozycję **OFF (Wył.)**.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO!

Maksymalne napięcie wejściowe: 7V.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji myszki

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB
- Połączenie Bluetooth: Sprawdź czy myszka jest poprawnie sparowana z komputerem.

2. Zalanie płynem

- Natychmiast odłącz myszkę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia myszki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **myszki Redragon M916-PRO-4K K1NG**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.